

全彩 200 萬 聲音槍型攝影機

DH-HAC-HFW1239TN-A-LED

















- 全彩星光
- LED 距離(智慧暖光):20m
- 最大輸出 1080P @30 張/秒

- CVI / CVBS / AHD / TVI 輸出可切換
- 2.8mm, 3.6mm 固定鏡頭, 內建麥克風
- DC 12V / IP67











產品規格 Product Model

型號: DH-HAC-HFW1239TN-A-LED

攝像機		
攝像元件	1/2.8" CMOS	
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP	
電子快門	1/30s~1/100000s	
最低照度	0.005Lux / F1.6·30IRE·0Lux 暖光啟動	
暖光距離	距離可達 20M	
暖光開/關	自動/手動	
補光 LED	1 顆	

平移 / 傾斜 / 旋轉

近焦距

平移:0°~360°·傾斜:0°~78°· 範圍

旋轉:0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 126.2°(D) x 106°(H) x 56.5°(V) 3.6 mm : 103.6°(D) x 86.9°(H) x 46.3°(V)
光圏類型	固定光圈

DORI	距離				
DODI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	38.6 m	15.4 m	7.7 m	3.9 m
少二 円 庄	3.6mm	55.2 m	21.2 m	11.0 m	5.5 m

2.8 mm : 0.6m,3.6 mm : 1.2m

10 18x	
	CVI: 1080 @ 30fps · 720 @ 30fps
	· 720 @ 60fps
張數	AHD: 1080@30fps · 720@30fps
	TVI: 1080 @ 30fps · 720 @ 30fps
	· 720 @ 60fps

CVBS: NTSC: 960×480H

解析度	1080P(1920 × 1080) ; 720P(1280 × 720) ; 960H(704×576/704×480)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D
Smart 補光	支援
電子除霧	支援
數位放大	16 倍
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開·4區矩形
認證	
認證	CE · FCC · UL
接口	CE \ FCC \ UL
	CE、FCC、UL 內建麥克風
接口	
接口聲音輸出	內建麥克風
接口 聲音輸出 影像輸出	內建麥克風
接口 聲音輸出 影像輸出 電源	內建麥克風 透過1路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30%
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30%
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗 環境	内建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30% 最大 3W (12V DC·暖光)
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗 環境 工作溫度	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30% 最大 3W (12V DC · 暖光)
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗 環境 工作溫度	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30% 最大 3W (12V DC · 暖光) -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% -40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗 環境 工作溫度 儲存溫度 防護等級	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30% 最大 3W (12V DC · 暖光) -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% -40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
接口 聲音輸出 影像輸出 電源 電源供應 電源功耗 環境 工作溫度 儲存溫度 防護等級	內建麥克風 透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS DC12V±30% 最大 3W (12V DC · 暖光) -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% IP67

0.34kg

重量





立柱安裝	接線防水盒安裝
PFA134+PFA152-E	PFA134







PFA134+PFA152-E 接線防水盒+路燈(圓柱)支架



PFM800-E 絞線傳輸器



PFA134

接線防水盒

PFM800-4K 絞線傳輸器



PFM820 UTC 控制器



PFM800B-4K 絞線傳輸器



PFM321 電源供應器



PFM300 電源供應器



PFM320D-015 電源供應器